

### 直流太阳能发电系统



- 开/关模式：手动及遥控。
- 输出:直流12V/5V, 安全可靠。
- 纯直流输出，低损耗。
- 采用LED灯照明，亮度高、节能环保。
- 携带方便。
- 对过载、电池过充过放、输出短路等均具有保护功能。

Household appliances for reference



### 型号: TY055B

名称	描述	数量 (个)
太阳能板	多晶20瓦	1
控制器	12V3A	1
铅酸电池	12V12AH	1
光伏线缆	5M	1
LED灯	3W	4
远程遥控器		1
USB充电线		1
其他	灯头和灯线	4

### 包装

体积	0.020 立方米/套
毛重	8.1千克/套
20尺柜装柜数量	1050套

### 一套系统能产生多少电力?

充电模式	太阳能板
充电时间	太阳能充电大概7.2小时
每日发电量	68w-108w
工作时间(充满电)	3W LED灯*2个 工作 24小时; 3WLED灯*4个 工作12小时

这套系统可用于灯,6寸风扇, 手机充电, MP3 和其他5V电压的用电设备.

我司可根据客户不同的需求提供各种相应的太阳能解决方案。